



RC-74DL

Teclado de control de 12 botones Ethernet y KNET™ con Botón y Pantalla

| Ethernet - RJ-45



El RC-74DL es un teclado de control con 12 botones, con botón y pantallas LCD. Es un dispositivo versátil que se conecta a poderosas herramientas de control: a través de Ethernet, se conecta a Kramer Site-CTRL™, un control remoto de AV, sistema de gestión de espacios y monitoreo. Para una mayor capacidad de dispositivos controlados, se conecta a puertas de control conectadas a LAN. Para el control remoto del teclado, se conecta a través de KNET™ a los controladores de salas maestras y teclados auxiliares. Funciona de forma flexible como un controlador de sala independiente, parte del sistema KNET™ de múltiples unidades o parte del sistema Ethernet de varias unidades gestionado por la plataforma de gestión de sitio Kramer Site-CTRL™. El RC-74DL es ideal para auditorios y salas de reuniones, por su cómodo control de sus complejos sistemas multimedia y otras instalaciones de la sala tales como pantallas, iluminación y tonos

FEATURES

Botones con Capacidad de Retroiluminación y Etiquetado - 12 botones RGB-color, reacción táctil, retroiluminados. Los botones están asociados en 3 grupos, cada grupo con su pantalla LCD

Etiquetas Personalizadas, Cubiertas de Botón Desmontables

Botón de Control de Volumen con LED - Botón digital bidireccional marcado rotativo para control de volumen, con 5 barras de LED para información visual del nivel de volumen

Pantallas LCD - 3 pantallas de color azul y 8 caracteres blancos LCD, en 3 grupos de botones, para la indicación de información visual programada y el etiquetado configurado en grupo

2 Conectores K-NET™ - Conectados al controlador maestro de sala, y teclados auxiliares para control remoto de teclado

Conexión K-NET™ Single Link - Proporciona una conexión de cable de enlace de teclado único, que lleva información de comunicación de control de alimentación y teclado

1 Puerto de Control RS-485 Bidireccional - Controla dispositivos vía los protocolos de control RS-485

3 Puertos de Control RS-232 Bidireccional - Controla un dispositivo vía protocolos de control serie bidireccional

2 Puertos de Control Emisor IR - Controla un dispositivo vía los protocolos de control IR

2 Puertos de Control GPI/O - Controla un dispositivo vía los puertos Ent/Sal de propósito general, programa configurado como una entrada digital, salida digital o interfaz de entrada analógico para control de sensores, cierre de puertas, volumen de audio y variación del nivel de iluminación, o dispositivos de control de luces

4 Puertos Control Relé - Controla un dispositivo vía el cierre por contacto de rele. tales como subida y bajada de pantallas, cortinas, cubiertas y persianas

Puerto Sensor IR - Aprende comandos desde IR remotos

Programa de Control - Configuración de programa con software Kramer K-Config

Compatibilidad con Kramer Site-CTRL™ - Para gestión de red y control remoto sobre el puerto Ethernet

Bloqueo del Teclado - Opción para prevenir malipulación por el bloqueo y desbloqueo de los botones del teclado

Puerto Mini USB - Para cargar los archivos de configuración, ajuste de número ID del K-NET™, y alimentar el dispositivo durante la configuración

Instalación - En pared, en cajas de montaje en superficie estándar 3 alturas US

Instalación Fácil - Encaja en cajas estándar de montaje en pared para instalación simple y reducida en coste



TECHNICAL SPECIFICATIONS

PUERTOS:	1 RS-485, 3 RS-232, 2 GPI/O y 2 K-NET sobre conectores en terminal de bloqueo, 1 Ethernet sobre un conector RJ-45, 1 sensor infrarrojo, 1 USB para programación
SALIDAS:	2 emisor IR, 4 relés (36V CA o CC, 2A, 60V CA máximo sobre carga no inductiva), sobre terminales de bloqueo
AJUSTES POR DEFECTO:	Número IP 192.168.1.39; máscara – 255.255.0.0; puerta – 0.0.0.0
CONSUMO DE ENERGÍA:	12V CC, 570mA
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% to 90%, RHL sin condensación
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación, anillo de fijado, conjunto de etiquetas, destornillador
Product Dimensions	US: 16.20cm x 2.30cm x 11.43cm (6.38" x 0.91" x 4.50") W, D, H
Product Weight	US: 0.2kg (0.5lbs) approx
Shipping Dimensions	US: 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H
Shipping Weight	US: 0.7kg (1.6lbs) approx

CONFIGURATIONS

RC-74DL(B)	RC-74DL tamaño US^ Cuadro Diseño en Negro^ FAU + Cable de Alimentación^ Anillo de Fijado^ Conjunto de Etiquetas^ Destornillador
RC-74DL(W)	RC-74DL tamaño US^ Cuadro Diseño en Blanco^ FAU + Cable de Alimentación^ Anillo de Fijado^ Conjunto de Etiquetas^ Destornillador
RC-74DL(G)	Tamaño EE. UU. RC-74DL^ marco de diseño gris^ fuente de alimentación + cable de alimentación^ anillo de barro^ juego de etiquetas^ destornillador
RC-74DL(BAL)	RC-74DL tamaño US^ Cuadro Diseño en Aluminio Pulido^ FAU + Cable de Alimentación^ Anillo de Fijado^ Conjunto de Etiquetas^ Destornillador
RC-74DL/JP(B)	RC-74DL tamaño US^ Cuadro Diseño en Negro^ FAU + Cable de Alimentación (Japón)^ Anillo de Fijado^ Conjunto de Etiquetas^ Destornillador
RC-74DL/JP(W)	RC-74DL tamaño US^ Cuadro Diseño en Blanco^ FAU + Cable de Alimentación (Japón)^ Anillo de Fijado^ Conjunto de Etiquetas^ Destornillador
RC-74DL/JP(G)	RC-74DL tamaño US^ Cuadro Diseño en Gris^ FAU + Cable de Alimentación (Japón)^ Anillo de Fijado^ Conjunto de Etiquetas^ Destornillador
RC-74DL/JP(BAL)	Tamaño de EE. UU. RC-74DL^ marco de diseño de aluminio^ fuente de alimentación + cable de alimentación^ anillo^ juego de etiquetas^ destornillador

