



# kramer

## FC-331

Convertidor de Formato 3G HD-SDI a HDMI

| HDMI | 3G HD-SDI - BNC



El FC-331 es un convertidor de formatos de altas prestaciones para señales de vídeo de hasta 3G HD-SDI (Nivel A). Este convierte el formato de entrada de vídeo (con audio embebido) a una señal de salida HDMI

## FEATURES

- Operación Multi Estándar - SDI (SMPTE 259M y SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) y 3G HD-SDI (SMPTE 424M)
- Soporta SDI Nivel A
- Entrada en Lazo con Reclocking
- Compatible HDTV
- Selección de Grupo De-embebedor de Audio
- LED Indicadores Entrada y Salida Activa



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

ENTRADA:	1 SD/HD/3G HD-SDI (nivel A) con lazo sobre conectores BNC
SALIDAS:	1 conector HDMI
MÁX. TASA DE DATOS:	Hasta 3Gbps
Video Latency	<10µs
CUMPLE CON EL ESTÁNDAR:	HDMI
LED INDICADORES:	SD/HD, OUT, ON
CONSUMO DE ENERGÍA:	5V CC, 400mA
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación
Product Dimensions	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H
Product Weight	0.2kg (0.4lbs) approx
Shipping Dimensions	23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50" ) W, D, H
Shipping Weight	0.5kg (1.1lbs) approx

